

## BANCO DE PRUEBAS DOBLE SERIE AR10

### Probador de Alternadores y Motores de Arranques

Banco de Pruebas doble serie AR 10 con Velocidad Variable

Prueba de alternadores en 12 y 24 volts. (Hasta 240 amps. en 12 V. y 150 amps. en 24 V.

Prueba de Motores de Arranques hasta 2.000 amps. y 16 Hp)



#### Características:

- Gabinete de chapa metálica plegado y soldado con electrodo revestido
- Pintura epóxi texturado al horno (Azul y Beige claro)
- Conexión a la Red 380 volts. - 50 Hz. - 7,5 KW.
- Llave térmomagnética 380 v. - 25 amps.
- Accionamiento de Generadores motor asincrónico trifásico de 10 Hp y 3000 RPM llevado a 5000 RPM por medio de un variador de velocidad a frecuencia. Con opción a llevar a 6000 RPM.
- Probador de diodos con 2 Volts.
- Probador de Consumo de Campos
- Serie de 110 Volts.
- Llaves selectoras de Baterías para realizar 12 ó 24 Volts. Posee contactos de bronce
- Cargador de Baterías incorporado cargador lento de 3 amps. Para mantener las baterías activas durante el tiempo que no se utiliza el Banco.
- Sujeción del alternador dispone de una morsa desplazable con tornillo rosca cuadrada reforzada para la sujeción firme de cualquier tipo de alternador.
- Sujeción del motor de arranque dispone de un sistema de sujeción del arranque por medio de placas cambiables. Este sistema de sujeción se encuentra montado sobre una mesada de fundición gris. Resistencia de consumo (prueba rápida) se dispone de una resistencia de consumo rápido accionado por un pulsador, para comprobar el correcto funcionamiento del regulador de voltaje. Esta resistencia posee un consumo aproximado de 60 amps. en 12 volts. y 120 amps. en 24 volts.
- Polea del Motor polea única de fundición gris con dos canales de distintos diámetros para correa tipo A y un alojamiento para correas multicanal.
- Cubre polea rebatible de chapa reforzada y pintado epoxi
- Carro desplazable el motor se encuentra montado sobre un carro desplazable de fundición gris, permitiendo el ajuste rápido de la correa.
- Dispositivo de frenado para motor de Arranque sistema proni con zapatas a fricción accionado por medio de una palanca y sistema hidráulico.

#### Accesorios:

Coronas de Arranques dispone de tres coronas cambiables (Automóviles - vehículos pesados - viales)

Resistencia adicional externa dispone de una resistencia de carga externa, simuladora de equipos de aire acondicionado, luces, electroventiladores, accesorios, etc..

Adaptadores se provee de nueve adaptadores para sujetar los alternadores y placas varias para sujetar los motores de arranques.

Cables se provee de tres juegos de cables para la prueba de alternadores y un cable de masa para la prueba del motor de arranque.

Apoyo se provee de cuatro tacos anti vibratorios con rosca.

#### Instrumentos de Medición: equipado con instrumental digital y manómetro de aguja

Amperímetro de carga 0-999 A

Amperímetro de consumo de rotor automático de arranque y prueba de diodos 0-99.9 A

Amperímetro Motor de Arranque 0-1.999 A

Voltímetro Alternadores y Motores de Arranques 0-99.9 V

Tacómetro (motor) 9.999 RPM (solo en bancos con velocidad variable)

Tacómetro (Generador) 9.999 RPM

Tacómetro (motor de arranque) 19.999 RPM

Manómetro (arranque) 16 Hp

#### Dimensiones aproximadas:

Alto: 1.550 mm. - Profundidad: 900 mm. - Ancho: 1.300 mm.

#### Peso aproximado:

440 Kg. aprox. (570 Kg. aprox. con embalaje)